

Joyful Listening.



Evoke Home II

Il tuo raffinato sistema musicale all-in-one con lettore CD

Le 5 caratteristiche principali

- Wi-Fi per la radio su Internet e la connessione ai podcast
- Raffinata struttura in vero legno con pulsanti sensibili al tocco
- Lettore CD, DAB+/FM e Bluetooth per un ascolto quotidiano senza problemi
- Suono nitido grazie a potenti altoparlanti stereo con potenza di 80 W
- Connettività versatile: ingresso AUX e porta USB

Colori

Betulla

Art. 255792

EAN: 759454302528

Nero

Art. 255794

EAN: 759454302542

Noce

Art. 255793

EAN: 759454302535

Cosa contiene la confezione?

Evoke Home II
Cavo di alimentazione (presa di rete, spina UK/UE)
Telecomando
2 batterie AAA (per il telecomando)
Guida rapida
Scheda informativa sulla sicurezza
Scheda di feedback sul prodotto



Radio Internet



DAB+ Radio



FM Radio



Bluetooth 5.3



Lettore CD



Ingresso
AUX / USB



Telecomando



Podcast



Sveglia / Timer
di spegnimento



150 Preferiti



Evoke Home II

Il versatile sistema audio in vero legno che ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Goditi un suono di alta qualità in un elegante alloggiamento in vero legno con moderni comandi touch. Questo versatile sistema offre lettore CD, radio DAB+/FM, radio Internet, podcast e Bluetooth per uno streaming senza interruzioni. Il potente sistema stereo da 80 W garantisce un suono ricco e nitido. Le pratiche connessioni, tra cui ingresso AUX e porta USB, insieme a 150 preselezioni, completano perfettamente questa esperienza audio intelligente.

Specifiche tecniche	
Fonti	Radio via Internet, podcast, DAB+, FM, Bluetooth, USB, AUX, CD
Scansione automatica delle stazioni radio	Sì
Timer di spegnimento / Timer da cucina	Sì
Svegliare / Funzione snooze	Sì
Tipo e dimensioni del display	TFT a colori, 2,4"
Display dimmerabile	Sì
Comandi	Sul dispositivo, Telecomando
Connettori di ingresso	Alimentazione, AUX, USB-C
Connettori di uscita	n/d
Lettore CD	Sì
Tipo di antenna	Antenna telescopica (FM e DAB)
Antenna integrata nel modulo (Wi-Fi e Bluetooth)	Antenna integrata nel circuito stampato (Wi-Fi/BT)
Certificazioni ottenute	CE, UKCA, RCM
Modalità di funzionamento	Alimentazione di rete (cavo di alimentazione da 1,8 m)
Tensione / corrente di ingresso	21 V 3 A
Batteria Inclusa	Per telecomando
Numero di batterie	2
Composizione chimica della cella della batteria	Manganese
Tipo di cella della batteria	AAA
Capacità della batteria	420mAh
Peso della batteria (gr)	9,5g
Come è inclusa la batteria	Separato (blister)
Canali	Stereo
Specifiche degli altoparlanti	2 radiatori da 2,25 in modalità bilanciata / 2 woofer da 3,5 / Radiatore passivo
Potenza di uscita audio	80 W
Configurazione acustica / Dettagli del sistema	Sistema a 2 vie
Tipi di radio	Radio via Internet, DAB+, FM
Bande di frequenza supportate (DAB+)	174-240MHz
Frequenze supportate (FM)	87,5-108MHz
Numero di preselezioni per tipo di radio	150 (combinata)
Versione Bluetooth	5.3
Intervallo di frequenza	2402 - 2480 MHz
Potenza massima di emissione (dBm)	1,5dBm
Dimensioni e peso	
Altezza / Lunghezza / Larghezza / Peso del prodotto	188 mm / 120 mm / 368 mm / 3,9 kg
Altezza / Lunghezza / Larghezza / Peso della confezione	170 mm / 227 mm / 380 mm / 5,3 kg
Altezza / Lunghezza / Larghezza / Peso dell'MC	390 mm / 240 mm / 505 mm / 11,9 kg
Quantità dell'MC (pz)	2 pcs